



Vistosi

Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetrieravistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unscrew the component (3) to separate the bracket (2) from the canopy (1).
- Fix to the wall the bracket (2) using the screws (4) and the dowels (5).
- Insert the electrical cable through the hole of the canopy cover (6) and secure it with the clamp inside the canopy (7).
- Connect the network cables to the terminals (8), making sure to insert the yellow/green cable in the terminal marked with the earth symbol.
- Close the canopy (1) by screwing the component (3) to lock it.
- Insert a bulb (9) into the lamp holder (10).
- MINIGIOTALI
- Now fit the hooks crystal chains starting from the lower level (A) placing on the circumference 6 chains each composed of 2 hooks.
The level (B) has 12 chains composed each of 2 hooks.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare il componente (3) per separare la staffa (2) dal rosone (1).
- Fissare a parete la staffa (2) tramite le apposite viti (4) e tasselli (5).
- Infilare il cavo elettrico attraverso il foro del coperchio del rosone (6) e fissarlo con il bloccacavo all'interno del rosone (7).
- Collegare i cavi di rete ai morsetti (8) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Chiudere il rosone (1) avvitando il componente (3) per bloccarlo.
- Inserire una lampadina (9) nel portalampada (10)
- MINIGIOTALI
- Montare ora le catene di ganci in cristallo iniziando dal livello inferiore (A) disponendo sulla circonferenza 6 catene composte ciascuna da 2 ganci.
Al livello (B) disporre 12 catene da 2 ganci ciascuna.

